

Tarjetas de Referencia Rápida para Teléfonos de Línea Única

PARA HACER LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada Interna: [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada de Operador: [0] (o [9])</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso Automático a Línea: [9] (o [0]) [N.º de Teléfono]</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso a Línea Individual de Grupo de Líneas Exteriores (LN): [N.º de Grupo de Líneas Exteriores (LN) (81-86)] [N.º de Teléfono]</li> <li>Marcado Rápido del Sistema: [✗] [N.º de Marcado Rápido del Sistema (00-99)]</li> <li>Marcado Rápido Personal: [#] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)]</li> <li>Rellamada, Último Número: [#] [#] o [8] [0]</li> <li>Retrollamada Automática en Ocupado (Campo Activado): [6]</li> <li>Llamada de Portero Automático: [3] [1] [N.º de Portero Automático (1-4)]</li> </ul>

RECEPCIÓN DE LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Llamada, Dirigida: [4] [N.º de Extensión]</li> <li>Captura de Llamada, Grupo: [4] [0]</li> </ul>

DURANTE UNA CONVERSACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada en Retención/División de Llamada: [Pulse el Gancho Conmutador.]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Exteriores: [5] [3] [N.º de Línea Exterior (LN)]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Internas: [5] [N.º de Extensión]</li> <li>Transferencia de Llamada-a Extensión: [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada en Espera, Contestación: [Colgado] [Descolgado]</li> <li>Megafonía-Todas las Extensiones y Transferencia: [Pulse el Gancho Conmutador.] [3] [3] [0]</li> <li>- Contestación a Megafonía: [4] [3]</li> <li>Conferencia (3 usuarios): [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Teléfono]</li> <li>[Pulse el Gancho Conmutador.] [3]</li> </ul>

Tarjetas de Referencia Rápida para Teléfonos de Línea Única

PARA HACER LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada Interna: [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada de Operador: [0] (o [9])</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso Automático a Línea: [9] (o [0]) [N.º de Teléfono]</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso a Línea Individual de Grupo de Líneas Exteriores (LN): [N.º de Grupo de Líneas Exteriores (LN) (81-86)] [N.º de Teléfono]</li> <li>Marcado Rápido del Sistema: [✗] [N.º de Marcado Rápido del Sistema (00-99)]</li> <li>Marcado Rápido Personal: [#] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)]</li> <li>Rellamada, Último Número: [#] [#] o [8] [0]</li> <li>Retrollamada Automática en Ocupado (Campo Activado): [6]</li> <li>Llamada de Portero Automático: [3] [1] [N.º de Portero Automático (1-4)]</li> </ul>

RECEPCIÓN DE LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Llamada, Dirigida: [4] [N.º de Extensión]</li> <li>Captura de Llamada, Grupo: [4] [0]</li> </ul>

DURANTE UNA CONVERSACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada en Retención/División de Llamada: [Pulse el Gancho Conmutador.]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Exteriores: [5] [3] [N.º de Línea Exterior (LN)]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Internas: [5] [N.º de Extensión]</li> <li>Transferencia de Llamada-a Extensión: [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada en Espera, Contestación: [Colgado] [Descolgado]</li> <li>Megafonía-Todas las Extensiones y Transferencia: [Pulse el Gancho Conmutador.] [3] [3] [0]</li> <li>- Contestación a Megafonía: [4] [3]</li> <li>Conferencia (3 usuarios): [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Teléfono]</li> <li>[Pulse el Gancho Conmutador.] [3]</li> </ul>

Tarjetas de Referencia Rápida para Teléfonos de Línea Única

PARA HACER LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada Interna: [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada de Operador: [0] (o [9])</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso Automático a Línea: [9] (o [0]) [N.º de Teléfono]</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso a Línea Individual de Grupo de Líneas Exteriores (LN): [N.º de Grupo de Líneas Exteriores (LN) (81-86)] [N.º de Teléfono]</li> <li>Marcado Rápido del Sistema: [✗] [N.º de Marcado Rápido del Sistema (00-99)]</li> <li>Marcado Rápido Personal: [#] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)]</li> <li>Rellamada, Último Número: [#] [#] o [8] [0]</li> <li>Retrollamada Automática en Ocupado (Campo Activado): [6]</li> <li>Llamada de Portero Automático: [3] [1] [N.º de Portero Automático (1-4)]</li> </ul>

RECEPCIÓN DE LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Llamada, Dirigida: [4] [N.º de Extensión]</li> <li>Captura de Llamada, Grupo: [4] [0]</li> </ul>

DURANTE UNA CONVERSACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada en Retención/División de Llamada: [Pulse el Gancho Conmutador.]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Exteriores: [5] [3] [N.º de Línea Exterior (LN)]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Internas: [5] [N.º de Extensión]</li> <li>Transferencia de Llamada-a Extensión: [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada en Espera, Contestación: [Colgado] [Descolgado]</li> <li>Megafonía-Todas las Extensiones y Transferencia: [Pulse el Gancho Conmutador.] [3] [3] [0]</li> <li>- Contestación a Megafonía: [4] [3]</li> <li>Conferencia (3 usuarios): [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Teléfono]</li> <li>[Pulse el Gancho Conmutador.] [3]</li> </ul>

Tarjetas de Referencia Rápida para Teléfonos de Línea Única

PARA HACER LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada Interna: [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada de Operador: [0] (o [9])</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso Automático a Línea: [9] (o [0]) [N.º de Teléfono]</li> <li>Llamadas Exteriores-Acceso a Línea Individual de Grupo de Líneas Exteriores (LN): [N.º de Grupo de Líneas Exteriores (LN) (81-86)] [N.º de Teléfono]</li> <li>Marcado Rápido del Sistema: [✗] [N.º de Marcado Rápido del Sistema (00-99)]</li> <li>Marcado Rápido Personal: [#] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)]</li> <li>Rellamada, Último Número: [#] [#] o [8] [0]</li> <li>Retrollamada Automática en Ocupado (Campo Activado): [6]</li> <li>Llamada de Portero Automático: [3] [1] [N.º de Portero Automático (1-4)]</li> </ul>

RECEPCIÓN DE LLAMADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Llamada, Dirigida: [4] [N.º de Extensión]</li> <li>Captura de Llamada, Grupo: [4] [0]</li> </ul>

DURANTE UNA CONVERSACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada en Retención/División de Llamada: [Pulse el Gancho Conmutador.]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Exteriores: [5] [3] [N.º de Línea Exterior (LN)]</li> <li>- Recuperación de Llamada en Retención-Llamadas Internas: [5] [N.º de Extensión]</li> <li>Transferencia de Llamada-a Extensión: [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Extensión]</li> <li>Llamada en Espera, Contestación: [Colgado] [Descolgado]</li> <li>Megafonía-Todas las Extensiones y Transferencia: [Pulse el Gancho Conmutador.] [3] [3] [0]</li> <li>- Contestación a Megafonía: [4] [3]</li> <li>Conferencia (3 usuarios): [Pulse el Gancho Conmutador.] [N.º de Teléfono]</li> <li>[Pulse el Gancho Conmutador.] [3]</li> </ul>

PROGRAMACIÓN/FIJACIÓN DE EXTENSIONES	
• <b>Marcado Rápido Personal-Almacenar:</b>	[2] [X] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas exteriores-Fijación:</b>	[7] [3] [1] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [1] [0] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas internas-Fijación:</b>	[7] [3] [2] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [2] [0] [#]
• <b>Envío de Llamada-Todas las llamadas:</b>	[7] [1] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-Ocupado/No Contesta:</b>	[7] [1] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-a Línea Exterior:</b>	[7] [1] [3] [Código de Acceso a Línea (9 ó 0, u 81-86)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Envío de Llamada-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Bloquear:</b>	[7] [7] [Dos Veces Código de Bloqueo] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Desbloquear:</b>	[7] [7] [Código de Bloqueo] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Fijar:</b>	[7] [0] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Cancelar:</b>	[7] [0] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Fijar:</b>	[7] [1] [4] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]

LUGAR PARA OTRAS FUNCIONES:

PROGRAMACIÓN/FIJACIÓN DE EXTENSIONES	
• <b>Marcado Rápido Personal-Almacenar:</b>	[2] [X] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas exteriores-Fijación:</b>	[7] [3] [1] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [1] [0] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas internas-Fijación:</b>	[7] [3] [2] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [2] [0] [#]
• <b>Envío de Llamada-Todas las llamadas:</b>	[7] [1] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-Ocupado/No Contesta:</b>	[7] [1] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-a Línea Exterior:</b>	[7] [1] [3] [Código de Acceso a Línea (9 ó 0, u 81-86)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Envío de Llamada-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Bloquear:</b>	[7] [7] [Dos Veces Código de Bloqueo] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Desbloquear:</b>	[7] [7] [Código de Bloqueo] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Fijar:</b>	[7] [0] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Cancelar:</b>	[7] [0] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Fijar:</b>	[7] [1] [4] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]

LUGAR PARA OTRAS FUNCIONES:

PROGRAMACIÓN/FIJACIÓN DE EXTENSIONES	
• <b>Marcado Rápido Personal-Almacenar:</b>	[2] [X] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas exteriores-Fijación:</b>	[7] [3] [1] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [1] [0] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas internas-Fijación:</b>	[7] [3] [2] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [2] [0] [#]
• <b>Envío de Llamada-Todas las llamadas:</b>	[7] [1] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-Ocupado/No Contesta:</b>	[7] [1] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-a Línea Exterior:</b>	[7] [1] [3] [Código de Acceso a Línea (9 ó 0, u 81-86)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Envío de Llamada-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Bloquear:</b>	[7] [7] [Dos Veces Código de Bloqueo] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Desbloquear:</b>	[7] [7] [Código de Bloqueo] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Fijar:</b>	[7] [0] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Cancelar:</b>	[7] [0] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Fijar:</b>	[7] [1] [4] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]

LUGAR PARA OTRAS FUNCIONES:

PROGRAMACIÓN/FIJACIÓN DE EXTENSIONES	
• <b>Marcado Rápido Personal-Almacenar:</b>	[2] [X] [N.º de Marcado Rápido Personal (0-9)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas exteriores-Fijación:</b>	[7] [3] [1] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [1] [0] [#]
• <b>Llamada en Espera-Llamadas internas-Fijación:</b>	[7] [3] [2] [1] [#]
-Cancelación:	[7] [3] [2] [0] [#]
• <b>Envío de Llamada-Todas las llamadas:</b>	[7] [1] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-Ocupado/No Contesta:</b>	[7] [1] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Envío de Llamada-a Línea Exterior:</b>	[7] [1] [3] [Código de Acceso a Línea (9 ó 0, u 81-86)] [N.º de Teléfono] [#]
• <b>Envío de Llamada-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Bloquear:</b>	[7] [7] [Dos Veces Código de Bloqueo] [#]
• <b>Bloqueo Electrónico de Estación-Desbloquear:</b>	[7] [7] [Código de Bloqueo] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Fijar:</b>	[7] [0] [1] [N.º de Extensión] [#]
• <b>Mensaje en Espera-Cancelar:</b>	[7] [0] [2] [N.º de Extensión] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Fijar:</b>	[7] [1] [4] [#]
• <b>No Molestar (DND)-Cancelar:</b>	[7] [1] [0] [#]

LUGAR PARA OTRAS FUNCIONES: