

Aviso para los Números de Funciones

Cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" en la Programación del Sistema [009] "Asignación de Número de Extensión", algunos números de función cambiarán de la fijación predeterminada (Plan 1 como se describe en las Instrucciones de funcionamiento) a lo siguiente.

FUNCIÓN	NÚMERO			DÍGITOS ADICIONALES REQUERIDOS
	PLAN 1 (FIJACIÓN PREDETERMINADA)	PLAN 2	PLAN 3	
Entrada de Código de Cuenta para un SLT	49 o * *	* *	* *	Código de cuenta
Retención de Llamada (Modo de Retención 2 ó 3) para un SLT	20	#20	#20	
Retención de Llamada, Recuperación de Llamada exterior/llamada interna	53 / 5	#59 / #5	#59 / #5	LN (número de línea exterior)/EXTENSIÓN
Estacionamiento de Llamada/Recuperación de Estacionamiento de Llamada	22 / 52	#22 / #56	#22 / #56	0-9
Captura de Llamada, Dirigida	4	#41	#41	EXTENSIÓN
Captura de Llamada, Grupo	40	#40	#40	
Conferencia (5 usuarios)	22 *	#22 *	#22 *	N.º de teléfono + CONFERENCIA
Llamada de Portero Automático/puerta abierta	31 / 55	#31 / #55	#31 / #55	1-4
Número de extensión	100-199	100-499	10-49	
Megafonía - Todas las Extensiones y Exterior	33	#33	#33	* o 9
Megafonía - Exterior	34	#34	#34	
Megafonía - Todas las Extensiones/Grupo	33	#33	#33	0 / 1-8
Megafonía - Contestación	43	#43	#43	
Marcado Rápido Personal	1 * o #	1 * o ##	1 * o ##	0-9
Repetición de Marcado, Último Número para un SLT	## u 80	### u 80	### u 80	



- Cuando se seleccione "Plan 2" o "Plan 3" en la Programación del Sistema [009], los números de funciones que empiecen con "7" podrán utilizarse con o sin "#" añadido antes del "7". Por ejemplo, el número de función predeterminado para fijar "No Molestar" es el "714#", y para Plan 2 y Plan 3 podrán utilizarse "714#" y "#714#".



- **Referencia de las Instrucciones de funcionamiento**
2.3 Lista de Números de Funciones

Si se selecciona "Plan 2" o "Plan 3" en la Programación del Sistema [009]:

Para recordarlos más fácilmente, puede que resulte útil reemplazar los números de función nuevos para Plan 2 y Plan 3 con los números de código 50 a 59 en Programación del Sistema [012] " Plan de Numeración de Segunda Función".

Por ejemplo, si el número de función nuevo "#330" para la función "Megafonía — Todas las extensiones" se reemplaza por "50", y "#43" para la función "Megafonía — Contestación" se reemplaza por "51", utilice estas funciones de la forma siguiente:

- [Descolgado] [50] [Megafonía]
- [Descolgado] [51] [Contestación]

Rellene los espacios en blanco de la tabla siguiente para su referencia.

N.º DE CÓDIGO	FUNCIÓN	N.º DE FUNCIÓN
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		